

# Pioneer



## A-50DA Vollverstärker / DA-Wandler, Schwarz

156846

UVP 999,00 €

Pure Audio Vollverstärker/Wandler mit 2x90 Watt, Phono und asynchronem USB-Digitaleingang

Farbe



Style

CH VERSION, PR VERSION, **STANDARD**, UK VERSION

### PRODUKTDDETAILS

#### Offen für alle Möglichkeiten

Der A-50DA ist für alle aktuellen High-End-Musikformate offen: Sein hochwertiger Phonoeingang kümmert sich um die Signale vom Plattenspieler, vier vergoldete Cinch-Eingänge stehen für Player aller Art bereit. Digitale Formate nimmt ein hochmoderner D/A-Wandler auf Basis des ESS SABRE Ultra entgegen. Via asynchroner USB-Übertragung unterstützt dieser auch ultra-hochauflösendes Material mit 32bit und bis zu 384kHz Samplingrate sowie natives DSD mit bis zu vierfacher Rate (11.2MHz).

#### Wiedergabe hochauflösender Audiodateien

Schließen Sie Ihren Computer direkt über den asynchronen USB-Eingang an. Der integrierte D/A-Wandler ESS ES9016S verarbeitet selbst Signale mit allerhöchster Auflösung wie Quad-DSD mit bis zu 11,2 Megahertz und PCM-Dateien im WAV oder FLAC-Format mit bis zu 384 Kilohertz und 32Bit.

#### Effiziente Verstärkung

Die hocheffiziente MOS-FET-ClassD-Verstärkung liefert 90 Watt pro Kanal und ermöglicht eine äußerst dynamik- wie detailreiche und präzise Wiedergabe.

### Audio Merkmale

- 90 W + 90 W (20 Hz-20 kHz, THD 0.5 %, 4 ohms)
  - 65 W + 65 W (20 Hz-20 kHz, THD 0.5 %, 8 ohms)
  - THD: 0.02 % (Rated Output -3 dB, 8 ohms, 1 kHz)
  - Guaranteed Speaker Impedance: 4-16 ohms (A or B), 8-32 ohms (A+B), 4-16 ohms (Bi-Wiring)
  - Frequency Response (Measured with DIRECT button switched on): SACD/CD, NETWORK, LINE1, LINE2 5 Hz-50 kHz,  $\pm 3$  dB
    - RIAA Deviation: PHONO MM 20 Hz-20 kHz,  $\pm 0.5$  dB
    - Signal-to-Noise Ratio (IHF, A Network, Short Circuited)
- SACD/CD: 101 dB, Phono: 89 dB (MM: 5 mV input)  
Power Amp Direct: 110 dB
- Channel Separation
- SACD/CD: 90 dB (100 Hz), 84 dB (1 kHz), 75 dB (10 kHz)  
Power Amp Direct: 95 dB (100 Hz), 95 dB (1 kHz), 80 dB (10 kHz)
- Pure Audio Grade High Efficiency Power  $\gg$  MOSFET Amplifier (Class D Amplifier)
  - Separated Construction for Preamp and Power Amp

- Isolated Power Supply
- Source Direct Mode
- Highly Acclaimed ESS SABRE32 Ultra DAC
- 384 kHz/32-bit USB-DAC for Asynchronous Transfer
- Trans-Stabilizer
- Speaker A, B, A+B Selector

## **Spezifikationen**

### **Produktattribute**

EAN:	4988028316937
Herstellernummer:	A-50DA-K/SYXEV8
Produkt Gewicht:	11.835 kilogramm

### **Abmessungen und Gewicht**

Produktgewicht:	11.835
Verpackung Höhe:	25.3
Verpackung Breite:	51.1
Verpackung Länge:	45.9